

OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-422P 4 canaux à lecteur Bluetooth et USB

Table de mixage 4 canaux, Bluetooth et lecteur MP3

GTIN: 4026397653410



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 canaux d'entrée avec réglage de gain, affichage du niveau par LED, égaliseur 3 bandes, bouton cue et fader de canal
- Canal microphone DJ avec régulateur de volume, égaliseur 2 bandes, interrupteur marche/arrêt et Talkover
- Pré-écoute de tous les canaux d'entrée et de la somme maître via une sortie casque stéréo réglable
- Crossfader avec interrupteurs d'affectation et caractéristiques de réglage réglables
- Canal principal avec réglage du volume et de la balance
- Affichage du niveau par LED stéréo à 10 chiffres
- Sortie moniteur réglable
- 8 entrées ligne et 2 entrées phono via des prises RCA
- Sorties XLR symétriques et prises RCA
- Sortie d'enregistrement, indépendante du master
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- A une portée de jusqu'à 10m
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; usage portable

L'étendue des fournitures

- 1 x table de mixage, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble RCA, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397653410

Poids: 4,17 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 4,2 + EDR Profil: A2DP, AVRCP
Nom de l'appareil Bluetooth:	PM-422P
Lecteur audio:	USB + Bluetooth
Portée:	Jusqu'à 10m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Lecteur audio, talkover, sélecteur de mode crossfader, crossfader, interrupteur Crossfade- Curve
État LED:	Indicateur de niveau du canal, Indicateur de niveau maître, CUE, ON AIR, power
Connexions:	Entrée: Line via 6 x RCA stéréo Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo Entrée: microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: lecteur audio via 1 x USB A (F) version encastrable Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Booth via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec commutateur ligne-ligne-lecteur via RCA ou lecteur, réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec Commutateur Line-Line via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal de microphone: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ, commutateur Talkover, Commutateur ON AIR

Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif, Contrôle rotatif balance

Sortie Booth: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix

Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif

Format de la musique:	MP3, WAV; WAV
Port USB:	Type A
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Longueur : 35 cm Largeur : 26,6 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	3,46 kg
Lecteur audio	
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB max. 32GB (FAT 32)
