

**ANTARI Z-3000 MK3**

Machine à fumée puissante en 2300 watts avec DMX/RDM, minuterie et télécommande radio en option

Réf. : 51702640

GTIN: 4710586556070

**Prix de catalogue: 1069.81 €**

TVA 19% incl.

**Caractéristiques:**

- Version améliorée avec env. 30% plus de Volume de débit que le modèle précédent
  - Haute efficacité et longue durée de vie
  - Absolument fiable
  - Boîtier solide métallique
  - Régulation automatique de la température
  - Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard, brouillard continu, déclenchement manuel
  - Débit continu
  - Écran LCD
  - Grande capacité du réservoir
  - Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
  - Commandé via DMX; stand-alone; commande radio (facultatif); RDM
  - Réservoir amovible
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; bailleur
  - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Récipient, 1 x Filtre

**Logistique**

EAN / GTIN: 4710586556070

Poids: 21,15 kg

Longueur: 0.81 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.35 m

**Données techniques:**

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 2300 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection  Tramite
Temps de chauffe:	Évn. 10 min
Capacité du réservoir:	6 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Évn. 250 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; stand-alone; commande radio (facultatif); RDM
Couleur du boîtier:	Argenté
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 71,2 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 27,8 cm
Poids:	19,35 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)