

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA CPZ-60P

Réf. : 80709703

Amplificateur mélangeur mono (système de sonorisation) 4 zones, lecteur audio & télécommande IR & Bluetooth, Zones Commu



Prix de catalogue: 213.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 sorties de zone ELA, commutables séparément sur le panneau avant
- Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Tuner FM avec balayage automatique
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme, fonction Priority et effet d'écho
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Sirène et gong, réglables
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Fonctionnement sur secteur et sur courant de secours 24 V
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- 2 HE
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Antenne, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397683196

Poids: 3,90 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz Ou 24V |
| Puissance totale de raccordement: | 120 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Puissance de sortie: | 60 W RMS |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie (non incluse dans la livraison) Tramite |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Impédance: | Technologie PA 100 V; Technologie PA 70V; 4-16 Ohm |
| Commande: | Bluetooth; Télécommande infrarouge |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth + radio FM |
| Sortie de la zone: | 4 zones commutables |
| Commutation: | Class D |
| Circuit de protection: | Surcharge; Court-circuit; Limiteur; surchauffe |
| Connexions: | Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 2 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 0,774 V Sortie: Enceinte via borne à visser |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 2 bandes |
| Format de la musique: | MP3 |
| Conception du boîtier: | 2 HE Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 30,3 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 9,1 cm |
| Poids: | 3,60 kg |