

OMNITRONIC PM-422P 4-Kanal-DJ-Mixer mit Bluetooth und USB-Player

4-Kanal-DJ-Mixer mit Bluetooth und MP3-Player

Art.-Nr.: 10006878

GTIN: 4026397653410



Listenpreis: 272.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 4 Eingangskanäle mit Gain-Regler, LED-Pegelanzeige, 3-Band-Equalizer, Cue-Taste und Kanalfader
- DJ-Mikrofonkanal mit Lautstärkeregler, 2-Band-Equalizer, An/Aus- und Talkover-Schalter
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern und einstellbarer Regelcharakteristik
- Masterkanal mit Lautstärke- und Balanceregler
- 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- Regelbarer Monitorausgang
- 8 Line- und 2 Phono-Eingänge über Cinch-Buchsen
- Symmetrische XLR-Ausgänge und Cinch-Buchsen
- Record-Ausgang, masterunabhängig
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Reichweite von bis zu 10m
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; mobilen Einsatz

Lieferumfang

- 1 x Mixer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Cinchkabel, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397653410

Gewicht: 4,17 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 4,2 + EDR Profil: A2DP, AVRCP
Bluetooth Gerätename:	PM-422P
Audioplayer:	USB + Bluetooth
Reichweite:	Bis zu 10m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Audioplayer, Talkover, Crossfader-Wahlschalter, Crossfader, Crossfade-Curve Schalter
Status LED:	Kanalpegelanzeige, Masterpegelanzeige, CUE, ON AIR, Power
Anschlüsse:	Eingang: Line über 6 x Stereo-Cinch Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion Eingang: Audioplayer über 1 x USB A (W) Einbauversion Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line-Player Schalter über Cinch oder Player, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE- Schalter Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 3-Band EQ, Gainregler, CUE-Schalter Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Talkover Schalter, ON AIR Schalter Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Balancedrehregler Booth-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix- Funktion

Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke,
Kanalregelung über Drehregler

Musikformat:	MP3, WAV; WAV
USB-Anschluss:	Typ A
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Länge: 35 cm Breite: 26,6 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	3,46 kg
Audioplayer	
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte max. 32GB (FAT 32)
