

EUROLITE AKKU Bar-160 RGBA

LED-Farbwechslerleiste mit wiederaufladbarem Akku

Art.-Nr.: 41700100

GTIN: 4026397512434



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb möglich
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- 2, 4, 5, 6, 8, 10 oder 18 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Ausgestattet mit 160 x 10 mm LED in den Farben Rot, Grün, Blau und Amber
- Funktionen: statische Farben, RGBA-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über Fernbedienung und DMX, Master/Slave
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit über Control Board, Fernbedienung und DMX einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 9 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Hängende und stehende Installation möglich
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über beiliegendes Kaltgerätenetzkabel mit Schutzkontaktstecker
- 160 leistungsstarke LEDs
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung, 1 x Gerät

Logistic

EAN / GTIN: 4026397512434

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
LED-Typ:	160
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	19°
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 56,9 cm Tiefe: 7,4 cm Höhe: 15,9 cm
Gewicht:	2,90 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Gerät	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5400 mAh, 59,94 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 5h
DMX-Kanäle:	2/4/5/6/8/10/18
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	160 (40xR, 40xG, 40xB, 40xA)
LED-Typ:	10 mm
Abstrahlwinkel:	11°
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte