

## EUROLITE LED Confetti Storm

DMX-Konfettikanone mit LED-Beleuchtung und Funkfernbedienung

Art.-Nr.: 51707007

GTIN: 4026397625196



**Listenpreis: 534.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Benutzerfreundliche DMX-Konfettikanone mit 1300 Watt Leistung
- Austrittsdüse mit RGBA-LED-Beleuchtung für eindrucksvolle Effekt-Präsentation
- Variabler Ausstoßwinkel
- Empfohlene Einfüllmenge für gute Effekte: 200-300 g
- Stabiles Metallgehäuse
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBA (homogene Farbmischung)
- Farbwahl; Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Ausstoßweite: Ca. 5,5 m
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater
- Bereits vorprogrammiert bei Light`J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung, 1 x Empfänger, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397625196

Gewicht: 9,30 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.56 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1300 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

LED-Typ:	6 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBA (homogene Farbmischung)
Ausstoßweite:	Ca. 5,5 m
DMX-Kanäle:	9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	8,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x 12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut