

FUTURELIGHT WDS-CRMX TX Drahtlos-DMX-Transceiver

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - kompakter Transceiver mit CRMX-Funkeinheit

Art.-Nr.: 51834037

GTIN: 4026397726718



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397726718

Gewicht: 0,89 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	2 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Gerätesicherung:	T 1 A Sicherung im Service zu wechseln
DMX-Kanäle:	Eingang 512

Ausgabe 512

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Reichweite:	Bis zu 600m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 10 Sender
Antennenverstärkung:	3 dBi
Modulation:	GFSK
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Status LED:	DMX, Pegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 14,1 cm Breite: 9,8 cm Höhe: 5,6 cm
Gewicht:	0,70 kg
