

OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-311P à lecteur

Table de mixage 3 canaux, lecteur MP3 intégré

Réf. : 10006879

GTIN: 4026397696578



Prix de catalogue: 148.75 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 3 canaux d'entrée, commutables 2 x phono/ligne et 1 x USB/ligne
- Tous les canaux d'entrée avec réglage de préamplification (gain), égaliseur 3 voies et bouton Cue
- Entrée microphone DJ avec interrupteur Talkover, régulateur de volume et égaliseur 3 bandes
- Pré-écoute (CUE) des canaux d'entrée et du master-sum via la sortie casque réglable, avec réglage Cue-Mix
- Crossfader pour le fondu enchaîné entre les entrées phono/ligne
- Affichage du niveau par LED stéréo à 5 chiffres, commutable entre le signal maître et le signal PFL
- Sortie d'enregistrement supplémentaire
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; usage portable

L'étendue des fournitures

- 1 x table de mixage, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397696578

Poids: 2,13 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz
12V

Puissance totale de raccordement: 4,00 W

Classe de protection: SK III

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB
Distorsion harmonique:	<0,07 % avec 1 kHz
Lecteur audio:	USB
Couleur du boîtier:	Noir
Éléments de commande:	Crossfader, Commutateur de source, talkover, Interrupteur d'alimentation
État LED:	Indicateur de niveau maître commutable, Source du canal, CUE, ON AIR
Connexions:	Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: lecteur audio via 1 x USB A (F) version encastrable Entrée: microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE, Commutateur de source, Commutateur CUE Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via Fader, régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal de microphone: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ, Commutateur ON AIR Sortie maître: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Format de la musique:	MP3, WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB max. 32GB (FAT 32)
Port USB:	Type A
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 17,2 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 7,8 cm
Poids:	1,83 kg