

PSSO Microphone à condensateur WISE 823-832/863-865 MHz

Micro à main et émetteur multifréquences PLL

Réf. : 13063404

GTIN: 4026397679526



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Microphone à main à condensateur avec technologie UHF-PLL
 - Boîtier en aluminium robuste et ergonomique
 - Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
 - ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
 - Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
 - Puissance de sortie RF commutable
 - Niveau de gain réglable
 - La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
 - Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
 - Caractéristique directionnelle: Modèle supercardioïde
 - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
 - UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
 - UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
 - Multicolore Écran LCD
- L'étendue des fournitures**
- 1 x microphone, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397679526
Poids: 0,58 kg
Longueur: 0,33 m
Largeur: 0,11 m
Hauteur: 0,07 m

Données techniques:

Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie
	Tramite

Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Modèle supercardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW (HI); 10 mW (LO)
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 26,5 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,42 kg