

EUROLITE Interface freeDMX AP Wi-Fi

Interface DMX Wi-Fi sans fil pour applis et programmes comme Light Captain

Réf. : 51860130

GTIN: 4026397564808



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Interface Wi-Fi DMX sans fil pour un contrôle de l'éclairage sans fil depuis votre tablette ou votre PC
 - Reçoit les signaux de commande via le réseau et les transmet par câble à la chaîne DMX
 - Compatible avec les appareils iOS et Android
 - La bibliothèque de fixations des apps, disponible en ligne, est constamment mise à jour et contient déjà plus de 300 appareils d'Eurolite et de Futurelight – vous créez facilement de nouveaux profils d'appareils via l'éditeur
 - Configuration via un serveur web intégré
 - Mode point d'accès et mode infrastructure
 - 1 sortie DMX en boucle
 - Équerres de fixation pour montage en rack, sur table ou sur traverse disponibles en tant qu'accessoires
 - Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
 - Commandé via DMX; Light J App; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net
 - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
 - A une portée de jusqu'à 60m à l'extérieur
 - A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
 - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
 - Connecté à p. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
 - Made in Germany
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x pied, 2 x Mode d'emploi, 1 x Antenne, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397564808

Poids: 0,72 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.05 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
Type de protection:	IP20
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Light´J App; Wi-Fi; Light Captain App; Art-Net
Portée:	Jusqu'à 60m à l'extérieur Jusqu'à 30m dans les bâtiments
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Gain d'antenne:	2 dBi
État LED:	Signal, Appairage, Lien, Source du canal
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
PC connect:	P. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
Dimension:	Largeur : 13 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 4,1 cm
Poids:	0,64 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)