

EUROLITE Boîtier de commutation RDM DMX ESX-4R

Boîtier de commutation DMX 4 canaux, jusqu'à 5 A, contrôle avec un triac

Réf. : 70064224

GTIN: 4026397473407



Prix de catalogue: 148.75 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 canaux contrôlables
 - 5 A de charge par canal
 - Indicateur LED des quatre canaux
 - Avec Control Board pour la programmation de scènes et de chasers simples
 - Boîtier solide métallique
 - Commandé via stand-alone; DMX; RDM
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397473407
Poids: 3,40 kg
Longueur: 0.33 m
Largeur: 0.33 m
Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 3680 W Max. 1150 W par canal
Courant de sortie:	Max. 16 A
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Sortie de courant:	4 x contact de protection (F), version encastrable
Canaux DMX:	4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM
Canaux de contrôle:	4
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 9,5 cm
Poids:	2,83 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)