

## OMNITRONIC WAMS-65BT Trasmettitore tascabile con cuffie

Trasmettitore tascabile con microfono ad archetto per WAMS-65BT

Art.n.: 13107005

GTIN: 4026397640151



**Prezzo di listino: 39.15 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Con braccio del microfono a collo di cigno per il posizionamento esatto della capsula del microfono
- Passaggio dei cavi su un lato
- Portata fino a 50m a vista

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x microfono, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397640151

Peso : 0,16 kg

Lunghezza : 0.16 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.04 m

### Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	40 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 50m a vista
Deviazione della portante:	865 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	F3F
Selezione frequenza:	Frequenze uniche

Collegamenti:	1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso avvitabile
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 6,4 cm Profondità: 3,6 cm Altezza: 10 cm
Peso:	0,09 kg
Microfono	
Tipo di capsula:	Condensatore
Colore:	Nero
Peso:	0,023 kg