

## RELACART Set sistema radio in miniatura MIPASSPORT per videofilmer + lavalier LM6P01

GTIN: 4026397674361



**Prezzo di listino: 177.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### RELACART MIPASSPORT Sistema radio in miniatura per videofilmer

Sistema di trasmissione audio wireless per telecamere

- Trasmettitore e ricevitore portatili con clip di fissaggio
- Suono video perfetto per telecamere, smartphone, videocamere, ecc.
- Facile da attaccare a vestiti, pattini per fotocamera, ecc.
- Ultra-compatto e leggero
- Batterie al litio ricaricabili
- Ricarica tramite presa USB-C
- Trasmettitore con microfono a condensatore integrato con caratteristiche a sfera
- Ingresso jack da 3,5 mm per un microfono lavalier esterno (accessori)
- Ricevitore con presa jack da 3,5 mm per il registratore e interruttore a 4 livelli per la regolazione del livello (0 dB, -3 dB, -6 dB, -9 dB)
- Accoppiamento automatico in soli 2 secondi
- Compatibile con dispositivi iOS e Android
- Portata fino a 40m a vista
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Homerecording e studi; video e fotografia

#### Trasmettitore

- Direttività: Di forma sferica
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 7h

#### ricevitore

- Senza fili, flessibile e versatile

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397674361

Peso : 0,55 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Durata di funzionamento fino a 7h

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Trasmettitore, 1 x ricevitore, 2 x cavi jack, 1 x Cavo USB, 1 x paravento, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

**RELACART LM-P01 Lavalier per sistema MIPASSPORT**

Microfono lavalier a elettrete poco appariscente

- Per il riconoscimento vocale di alta qualità
- Da fissare alla cravatta, alla camicia o al colletto dell'utente
- Direttività: Di forma sferica

**Dotazione della fornitura**

- 1 x microfono, 2 x paravento, 1 x borsa, 1 x Manuale d'uso

**Dati tecnici :**

Peso: 0,13 kg

**RELACART MIPASSPORT Sistema radio in miniatura per videofilmer**

Tipo:	Set senza fili completo
Alimentazione elettrica:	5 V DC 500 V
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	100 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>93 dB
Pressione acustica massima:	97 dB
Massima:	Fino a 40m a vista
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Tipo di display:	Schermo OLED
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 4,4 cm Profondità: 1,9 cm Altezza: 5 cm
Peso:	0,12 kg
<b>Trasmettitore</b>	
Tipo di capsula:	Elettrete
Direttività:	Di forma sferica
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 435 mAh, 1,61 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 7h
Potenza di uscita RF:	10 dBm

Collegamenti:	Ingresso: microfono via Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso 2,5 V
Peso:	0,032 kg
<b>Ricevitore</b>	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 435 mAh, 1,61 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 7h
Collegamenti:	Uscita: Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso
Peso:	0,032 kg

#### **RELACART LM-P01 Lavalier per sistema MIPASSPORT**

Tipo:	Microfono lavalier
Alimentazione elettrica:	1,5-9 V DC
Allacciamento elettrico:	Tramite Jack da 3,5 mm (mono)
Lunghezza cavo:	1,2 m
Tipo di capsula:	Elettrete Misure: Ø 8 mm x 18 mm
Direttività:	Di forma sferica
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>65 dB
Sensibilità:	-39 dB
Impedenza:	2200 Ohm
Interruttore:	Senza
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Peso:	0,02 kg