

## OMNITRONIC MA-60P Amplificatore mixer ELA

Amplificatore PA con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, 60 W RMS

Art.n.: 80709612

GTIN: 4026397703559



**Prezzo di listino: 260.61 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Trasmissione musicale wireless dai tuoi dispositivi musicali (ad es. smartphone, tablet) tramite Bluetooth
- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione nelle cartelle, funzioni di ripetizione e riproduzione casuale
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
- Mic 2 e 3 commutabili mic/linea
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 5 cifre
- Gong, commutabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Supporto, 4 x viti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397703559

Peso : 6,40 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 120 W

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza in uscita:                      | 60 W RMS                                                                                                                                                                                                                           |
| Allacciamento elettrico:                | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                                                                                                                            |
| Intervallo di frequenza:                | 50 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Rapporto segnale-rumore:                | >75 dB microfono<br>>85 dB line                                                                                                                                                                                                    |
| Distorsione armonica totale:            | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                     |
| Raffreddamento:                         | Ventola                                                                                                                                                                                                                            |
| Impedenza:                              | ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V                                                                                                                                                                                      |
| Attivazione:                            | Telecomando IR; Bluetooth                                                                                                                                                                                                          |
| Audioplayer:                            | USB + SD + Bluetooth                                                                                                                                                                                                               |
| Circuito di protezione:                 | Sovraccarico; Cortocircuito; Limitatore; surriscaldamento                                                                                                                                                                          |
| Collegamenti:                           | Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V<br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore:                          | Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono                                                                                                                                                                                              |
| Formato musicale:                       | MP3                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero di file:                         | Massimo 999                                                                                                                                                                                                                        |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)                                                                                                                                                                                        |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                                                                |
| Misure:                                 | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 27,5 cm<br>Altezza: 9,6 cm                                                                                                                                                                       |
| Peso:                                   | 5,00 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| Telecomando                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pila:                                   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                                            |