

OMNITRONIC MAVZ-60.6P Amplificatore mixer ELA

Art.n.: 80709784

Amplificatore di miscelazione ELA a 6 zone con lettore audio, telecomando IR e Bluetooth, zone commutabili, zone regolabili, 60

GTIN: 4026397703610



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Comodo controllo per altoparlanti in ELA tramite tecnologia a 6 zone
- 6 uscite di zona ELA (100 V) ciascuna con un regolatore del volume a 5 livelli
- Possibilità di collegamento per altoparlanti a bassa impedenza (4-16 Ohm)
- Slot per schede SD e porta USB
- Navigazione nelle cartelle, funzioni di ripetizione e riproduzione casuale
- 3 ingressi microfono con controlli del volume separati
- Mic 1 con tensione virtuale e funzione prioritaria
- Mic 2 e 3 commutabili mic/line
- 2 ingressi di linea con controlli del volume separati
- 1 uscita di linea
- Regolatori di basso, altezza e master per il segnale di uscita
- Indicatore di livello a LED a 5 cifre
- Gong, commutabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Supporto, 4 x viti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703610

Peso : 6,50 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata:	120 W
Potenza in uscita:	60 W RMS
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB microfono >85 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Ventola
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 4-16 Ohm; ELA Tecnica 70 V
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Uscita zona:	6 zone regolabili
Circuito di protezione:	Ritardo d'attivazione; Sovratensione; Cortocircuito
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 3 x RCA stereo 0,3 V Uscita: line via 1 x RCA stereo 0,3 V Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Mono
Formato musicale:	MP3
Numero di file:	Massimo 999
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 32 cm Altezza: 9,2 cm
Peso:	5,10 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato